

# KE301 Tragač parica

## EASYTEST300 PROBE310



### Klasični tragač parica

- Četiri ugrađene frekvencije
- Velika izlazna snaga
- Praćenje kablova u zidu
- Precizna identifikacija parica
- Praćenje linije „na živo“
- Indikator baterije
- Auto isključivanje

### Klasični tragač parica – namenjen da prati sve vrste kablova, žica i parica

**EASYTEST300 / PROBE310** – Locira greške u kablovima i identifikuje parice, razdvojene i oštećene parice / kablove u zidovima ili izdvaja kabal iz gomile neoznačenih kablova. Ubrzava razvođenje i rad sa svim vrstama žica i kablova, uključujući i energetske kablove, telefonske kablove i linije podataka, kao i kablove za alarme.

**EASYTEST300** emituje ili dva kontinualna tona (Solid) ili dva naizmenična tona (Alt). Moguće je lako odabrati bilo koju od ove dve funkcije pritiskom na odgovarajuće tastere, bez otvaranja samog uređaja. LED pored tastera pokazuje odabranu funkciju. Da bi stopirali emitovanje tona ili isključili uređaj, pritisnite OFF taster.

**EASYTEST300** može da emituje i prati ton iz bilo koje vrste kabla. Takođe može da emituje i prati signal iz „žive“ telefonske linije. Prenaponska zaštita postoji u svim modovima sve do 110V AC.

Uz **EASYTEST300** idu i „aligatorski“ konektori, RJ11 priključak i PIN 1 + 8 zaštitni slotovi. RJ11 priključak može da se uključi u RJ45 jack bez oštećenja PIN1 i PIN8.

Kada je **EASYTEST300** u OFF poziciji, može se koristiti za određivanje polariteta linije, Tip (+) ili Ring (-) strane linije, čiste linije, zauzete linije, liniju koja upravo zvoniti kao i da verifikuje ispravno postavljenu liniju. U CONT poziciji **EASYTEST300** testira kratak spoj ili otvorenu liniju do 5 K $\Omega$  i napaja bateriju. Za rad koristi alkalnu bateriju koja traje 100h.

Kapacitivna sonda **PROBE310** je visoko-osetljiva i radi u sprezi sa **EASYTEST300** ili bilo kojim drugim tonskim generatorom kako bi identifikovala trasu ili kablove u zidu. Prekidač za odabir visokog ili niskog zvuka napravljen je od tanke, vrlo otporne folijske membrane, otporne na prljavštinu i vlagu.

**PROBE310** detektuje kabal i na daljini od 100 cm. Tad se pritiska HIGH taster, a za preciznije lociranje kabla pritiska se LOW taster. Omogućava brzo i efikasno trasiranje bez potrebe za traženjem čvorišta. Uređaj je napravljen od provodne plastike koja sprečava slabljenje ili bilo kakvo ometanje telefonske linije ili linije podataka. Dizajniran je tako da omogućava lak prilaz trasi, lagan je. Takođe su u izradi uređaja korišćena i ugljena vlakna koja su skoro neprekidiva i laka za zamenu. Kako bi se povećala osetljivost i smanjio uticaj šuma, **PROBE310** može da se koristi i sa opcionom, vrlo laganom slušalicom.

Sva oprema koja ide uz uređaj ide u torbu sa kaišem koja je dovoljno prostorna za **EASYTEST300 / PROBE310** kao i za slušalicu i uputstvo za upotrebu.

Proizvođač:  
KURTH ELECTRONIC  
NEMAČKA  
[www.kurthelectronic.de](http://www.kurthelectronic.de)

Distributer:  
TAGOR ELEKTRONIK  
SRBIJA  
[www.tagor.rs](http://www.tagor.rs)

## **Specifikacije**

### **EASYTEST300**

*Kućište:* Vodootporno kućište od ABS plastike, tasteri i prekidači od silikonske gume.

*Provodnici:* 25 cm dugački, 10" žičani provodnici sa "aligatorskim" konektorima i jedan RJ11 priključak

*Mogućnost odabira četiri frekvence:*

1. SOLID: 1000 Hz
2. ALT: 1000/800 Hz
3. SOLID: 2600 Hz
4. ALT: 2600/1900 Hz

Tačnost < +/- 1% (Quartz)

*Nizak nivo baterije indicira LED*

*Auto isključivanje posle 45 minuta*

*Prenaponska zaštita:* Do 110 VAC / 240 VDC za bilo koji mod

*Razdaljina do kabla / žice:* Do 60 cm

*Dužina trase:* Do 15 km

*Izlazna snaga:* (Baterija 9.2 V); 9,0V PP

12 dBm na 600 Ω

11 dBm na 100 Ω

10,5 dBm na 50 Ω

*Ostalo:*

- Zlatni konektori
- LED – signalizira uključen uređaj
- Treptanje LED – signalizira ALT mod
- Konstantno svetljenje LED – signalizira SOLID mod
- Konektori obloženi gumom

*Baterije:* 9V Alkalne >100 h

*Dimenzije:* 68 x 96 x 25 mm

*Težina:* 150g bez baterije

### **PROBE310**

*Kućište:* Vodootporno kućište od ABS plastike

Ne – provodno čvrsto ugljeno vlakno

3.5 mm konektor za telefonsku slušalicu

Zlatni konektori

*Baterije:* 9V Alkalne, >100 h

*Dimenzije:*

220 x 40 / 34 x 25 mm

*Težina:* 80 g bez baterije